

Physikalische Merkmale

Maße (B/D/H); mm 127/87/30

Gewicht, g 190

Hardware

Prozessor STiH207

RAM-Speicher 512 Mb

Flash-Speicher 256 Mb

Software

Betriebssystem Linux 2.6.23

Integriertes Mediaportal mit IPTV-Funktion auf WebKit-Basis

HTTP 1.1, HTML 4.01 XHTML 1.0/1.1; DOM 1, 2, 3, CSS 1, 2, 3;

XML 1.0, XSLT 1.0, XPath 1.0 ; SOAP 1.1; JavaScript ECMA-262,

revision 5; Media JavaScript API; C layer SDK

DRM option Secure Media, Verimatrix (MAG255)

Unterstützte

Ministra TV-platform, Netup, SmartLabs, Netris, Beenius

Middleware

Externe Schnittstellen

Visueller Audio-Ausgang S/PDIF, HDMI 1.4-Ausgang, Composite+Stereo A/V

Ausgang, Ethernet 100 Mbit/s, USB 2.0 (Unterstützung von externen WLAN-

Adapter)

Mediaquellen

PC und NAS im Lokalnnetz Stream Media Protokolle (RTSP, RTP, UDP, IGMP, http),

USB-Geräte.

Audio und Video

Audiocodierung MPEG-1 layer I/II, MPEG-2 layer II, MPEG-2 layer III (mp3),

Dolby Digital (optional)

Audio-Format	MP3, MPA, M4A, WMA (optional), Ogg, WAV
Video-Modus	1080i, 1080p, 720p, 576p, 480p, PAL, NTSC MPEG1/2 MP@HL, H.264 HP@level 4.1, MPEG4 part 2 (ASP),
Videocodierung	WMV-9 (optional), VC1 video, XviD; 3D und HD-Video- Unterstützung (40 Mbit/s und mehr)
Video-Container	MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT, WMV
Bildformat	JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW
Untertitel	DVB, SRT, text MKV
Playlist-Format	M3U

Das Gesamtpaket

Die Set-Top-Box MAG254/255, das Datenblatt und Anleitung zur Installation, HDMI Kabel, ein Netzteil (Stromversorgung) 12B 1A, eine Fernbedienung, die zwei Batterien (AAA-Zelle), die Verpackung.

Modifizierungen

MAG254w1 (Wi-Fi 802.11 b/g/n)